

Benzinli INVERTER Jeneratörler



Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça
- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

Önemli Not 1: Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

Önemli Not 2: Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.

Önemli Not 3: Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız

Önemli Not 4: Jeneratörü Katalogda yazılı sürekli çalıştırma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.



Fabrika & Genel Müdürlük

ASO II. Organize Sanayi Bölgesi
2010 Caddesi No: 18
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23
genpower@genpower.com.tr
www.genpower.com.tr

Türkçe 01-2023©2023 GBG-1 Serisi Jeneratör

GENPOWER[®]
GENERATOR

GBG 40IE

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

TİP		Açık Tip İnverter Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü	kVA	4
Sürekli Çıkış Gücü	kVA	3,5
Güç Faktörü	Cos Q	0,8
Frekans	Hz	50
Voltaaj	V	230
Akım	A	15
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte)	dB(A)	≤65

BENZİNLİ MOTOR

Tip		OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Model	GBE	165
Seri		F
Silindir Hacmi	cc	149
Bore x Stroke	mm	65 x 45
Sıkıştırma Oranı		8,5:1
Ateşleme		TCI - Transistor Elektronik Ateşleme
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt	15
Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükle	Saat	6
Yakıt Tüketimi	Lt/saat	0,374 gr/kWh - 1 Lt/h Tam Yükte
Yağ Kapasitesi	Lt	0,6
Çalıştırma Şekli		Marşlı/İpli
Devir	d/dak	2000/4000

ALTERNATÖR

Model		401
Tip		Dijital İnverter (Mıktatıslama Sistemi)
Faz		Tek Faz
Voltaj Regülasyonu		Elektronik
Koruma Sınıfı		IP23
İzolasyon Sınıfı		H/F
Sargılar	100%	Bakır
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%	≤3

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması			✓
Düşük Yağ Seviye Alarmı			✓
Resetleme Soketi			✓
Avrupa Standardı Priz			✓
Analog Voltmetre			-
3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)			✓
Motor Anahtarı			✓
3 Fonksiyonlu Gösterge			✓
DC Girişi (12V/8,3A)			✓
DC Termik			✓
USB Girişi			✓
Paralel Kablo Girişi			✓
Topraklama Terminali			✓
Tekerler ve Taşıma Kolları			✓
Sertifikalar			CE/EU5/EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj		Karton Kutu
Kutu Ölçüleri	cm	53x44x54
Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık	Kg	29/31
20GP/40GP/40HQ Konteyner Yükleme	Adet	228/456/465

GENPOWER, bu katalogta belirtilen değerleri ve resimleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, dilediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.